

Manual RV48 (R0)



Vi har fått ny logik på RV48 (R0) Bokenäs som heter SvxLink (Uttalas Svxlink) med möjligheter att köra SvxReflectornätet och EchoLink.

Våra andra repeatrar RU8 Lysekil, RV54 Kungshamn och RV46 Tanum är ihoplänkade med RV48 Bokenäs så funktionerna går att använda på de repeatrarna med förutom när det är digital trafik på Kungshamn och Tanum.

Repeatern öppnas med **1750Hz, subton 118.8Hz, DTMF ***

DTMF kommandon

- *#** Information från repeatern.
- 0#** Hjälp avsluta med #.
- 1#** Papegojan repetera det du sa kan vara bra höra hur man låter själv avslutas med #
- 2#** Aktiverar EchoLink modul då fungerar endast EchoLink kommandon avslutas med #

EchoLink

Går bara ut lokalt och våran talgrupp 24062 på SvxReflector.

För att koppla upp sig trycker man nodnumret på EchoLink noden följt av #

- 1#** Status.
- 2#** Id på Echolink noden.
- 4#** Anslut till senast anslutna nod.
- #** Koppla ner nod.

Kortkommandon för Echolinknoder så man slipper trycka in det långa DTMF nodnumret.

<https://www.granudden.info/Ham/EchoLink/Kortnummer/Kortnummer.htm>

Listan uppdateras av SM5GXQ Peter.

2021-04-28
SM6UDU
Marcus

SvxReflector

Repeatern lyssnar på olika talgrupper om det kommer in trafik på någon av dessa öppnar repeatern om inte den är upptagen.

Talgrupper är förnärvarande.

- **240** anropskanal Sverige går automatiskt QSY till en tillfällig talgrupp efter 5min.
- **24062** våran egna talgrupp SK6IF den är även aktiv när repeatern går lokalt.
- **2406** distrikt 6.
- **24070** SSA-bulletin söndagar kl 09:00 från Öland.

För att se vilka talgrupper som finns gå in på <https://svxportal.sm2ampr.net/>

DTMF kommandon SvxReflector

Kommando	Exempel	Beskrivning
91nnn#	912406#	Aktivera talgrupp 2406
91#		Hoppa tillbaka till tidigare vald talgrupp
92#		QSY till en tillfällig talgrupp som automatiskt väljs.
92nnn#	922405#	QSY alla aktiva noder till en specifik talgrupp
93#		Följ med QSY om man bara lyssnat
94nnnn#	9424021#	Lägg till monitorering av talgrupp temporärt
9*#		Information/Status
910#		Kopplar ner talgrupp direkt, utan att vänta 30sek som den kopplar ner automatiskt.

Övrigt

Om ni bara vill använda repeatrarna som förut är det ingen skillnad 1750Hz eller subton öppning och repeatrarna går lokalt.

Tänk på att säga eran signal när ni använder DTMF.

Söndagar ca 8:45 till ca 10:00 är repeatern upptagen för SSA-bullen från Öland som återutsänds till oss checka gärna in.